

島根県民会館中ホール照明設備概要(2015年1月改修)

島根県民会館舞台技術振興課

TEL 0852-22-5510

FAX 0852-24-0109

<受電>

3相4線—300KVA

<調光卓操作卓>

東芝 LICSTAR-IV TypeS

プリセットフェーダー100ch×3段(300ch使用可)

サブマスターフェーダー 20本(20ページ×6バンク)

2000シーン記憶

JASCI・COMOS対応(COMOSについてはPCで変換後読み込み)

Command Wingの接続により、ムービングライト制御可能

<移動卓>

Grand MA2 light

<仮設電源>

上手袖 3相4線—120KVA(カムロック)

1階席最後部 単相3線—30A(端子台)

<回路表>

*各イーサはノードでDMX変換

設置場所	回路	照明器具	台数
客席S1	C型20A×8回路 (1回路3Kw、20Aコンセント3口) 30A直回路×2回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	常吊り灯体なし	
客席S2	C型20A×8回路 (1回路3Kw、20Aコンセント3口) 30A直回路×2回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	常吊り灯体なし	
1S (1ボーダー/反響板共吊り)	C型20A×16回路 (1回路3Kw、20Aコンセント3口) 直・調切替回路2回路 30A直回路×2回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	HIVEX HQE-120S-1000W HQE-120H-1000W	16台 6台
2S	C型20A×16回路 (1回路3Kw、20Aコンセント3口) 直・調切替回路2回路 30A直回路×2回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	HIVEX HQE-120S-1000W HQE-120H-1000W	16台 6台
3S	C型20A×16回路 (1回路3Kw、20Aコンセント3口) 直・調切替回路2回路 30A直回路×2回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	HIVEX HQE-120S-1000W HQE-120H-1000W	16台 6台
4S	C型20A×16回路 (1回路3Kw、20Aコンセント3口) 直・調切替回路2回路 30A直回路×2回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	HIVEX HQE-120S-1000W HQE-120H-1000W	16台 6台

設置場所	回路	照明器具	台数
プロセニウムボーダーライト (固定)	上下4回路 中4回路	200W	54灯
1ボーダーライト	上下4回路 中4回路 (切替により8回路使用可)	W、W、72、78 (16灯×4色) 色枠6インチ	
2ボーダーライト	上下4回路 中4回路 (切替により8回路使用可) 30A直回路×2回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	W、W、72、78 色枠6インチ	16灯×4色
UH (アップーホリゾンライト)	8回路(500W)	71,72,78,W (12灯×4色) 色枠272×236	
LH (ローホリゾンライト)	8回路(300W)	72,59,22,40 (12灯×4色) 色枠243×243	
FL (フットライト)	4回路(100W)	W,W,72,78	
フロント 下段(上手・下手)	C型20A×3回路 (内1回路直・調切替) 30A直回路×1回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	1Kw凸 (3台口×3回路)	9台
フロント 上段(上手・下手)	C型20A×3回路 30A直回路×1回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	1Kw凸 (3台口×2回路 2台口×1回路)	9台
シーリング	C型20A×12回路 (1回路3Kw、20Aコンセント3口) 30A直回路×4回路 平行15A×1回路、イーサ×1口	1Kw凸 (3台口×8回路 2台口×4回路)	32台
フロアコンセント	上手 15回路(直・調切替2回路) 下手 15回路(直・調切替2回路) 奥 8回路(直・調切替2回路) 前 4回路 客席迫り下手 3回路 客席迫り上手 3回路 100V30A直×1回路・平行×1回路・イーサ×1口 上手・下手の前奥に1カ所ずつ合計4カ所配置		
ピンルーム	平行15A×1回路、イーサー×1口		

<設備器具リスト> *大中共用機材は別紙

照明設備	仕様	数量
移動型調光器	PORTABLE DIMSTARⅢ (20A3回路、合計30Aまで使用可)	10台
DMXワイヤレス	松村DMX wirelessⅢ送信機 松村DMX wirelessⅢ受信機(4ch)	2台 2台
2kw クセノンピンスポットライト	2007SR	2台
1kw 平凸レンズスポット	CSQ スタンド付 スタンドなし	20台 3台